



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## CABLESTAR 400

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

| EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)     | Karton (BxHxT)      |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 4019588039438 | schwarz | 0000/3943 | 3,95 kg          | 3,05 kg         | 38 x 13,5 x 18 cm | 48 x 18,5 x 21,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen Radioprogrammen via DVB-C

Hochwertiges OLED-Display

Uhrzeitanzeige

Favoritenliste mit bis zu 20 Lieblingssendern

Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W

Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-LC

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

ELAC-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

IEC (in) : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

DC IN : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

### DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, AAC

### DISPLAY

Typ : OLED

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

### TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 50 ... 858 MHz

Demodulation : 64 / 256 QAM

Symbolrate : 2 ... 7 Mbaud

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

AAC : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12V / 3000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 0,35 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 34 W max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,35 W

### LIEFERUMFANG

CABLESTAR 400, Netzteil, Bedienungsanleitung