



## TECHNIRADIO 40

Kompakter DAB+/UKW-Radiowecker

| EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)      |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 4019588029408 | schwarz | 0000/2940 | 569 g            | 288 g           | 11 x 10,5 x 9 cm | 19,4 x 15 x 12,5 cm |
| 4019588229402 | rot     | 0002/2940 | 569 g            | 288 g           | 11 x 10,5 x 9 cm | 19,4 x 15 x 12,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signaltone

Einstellbarer Weckrhythmus

Snooze- und Sleep-Funktion

Großes LCD-Display mit Beleuchtung und separater Anzeige der Uhrzeit

USB-Charging

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1,2 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja (via DAB+)

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

### DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja (5 V / 1 A)

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : 5 V / 1.500 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4,5 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,7 W

### LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 40, Netzteil, Bedienungsanleitung