



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 4

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039360	schwarz/silber	0000/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13,5 x 16,5 cm	48 x 19 x 21,5 cm
4019588139367	weiß	0001/3936	4,01 kg	3,07 kg	38 x 13 x 16,8 cm	48 x 19 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio
UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 für DAB+ und 20 für UKW)
Hochwertiges OLED-Display

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
Equalizer

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne
(wechselbar)

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

Equalizer : Ja

ELAC-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Typ : OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12V / 3A

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 30 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,35 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 4, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) DIGITRADIO 4



SATVISION "Sehr gut" 93,8%



Testsieger
Alles Beste 03/20