



## DIGITRADIO 210 Berlin Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Direktwahltasten für die Sender radio B2, radio Gold sowie STAR\*SAT Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588911406	schwarz/weiß	0002/4961	676 g	478 g	23 x 11,5 x 5,3 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

Drei Direktwahl-Tasten für radio B2, radio GOLD und STAR\*SAT Radio

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### DIREKTWAHLTASTE

radio GOLD : Ja

radio B2 : Ja

STAR\*SAT : Ja

### DISPLAY

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 1 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 210 BERLIN EDITION, Netzteil, Bedienungsanleitung