DIGITRADIO UP 1

DAB+/UKW-Unterputzradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039001	schwarz (RAL 9011)	0000/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm
4019588139008	weiß (RAL 9010)	0001/3900	352 g	250 g	15,1 x 8 x 4,5 cm	18,5 x 9,5 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)
- LC-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung und Dot-Matrixanzeige
- Antenne und Schaltnetzteil integriert
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Weck- und Sleeptimer
- Einstellbarer Equalizer
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Integrierter Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : Intern

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

Equalizer : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 2.1 + EDR

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 1,7 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 5 W max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO UP 1, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) DIGITRADIO UP 1

Testurteil: sehr gut (92,0%)
SATVISION 10/2019