



Transita 110

Portables DAB+ Digitalradio mit Tragegriff aus Leder

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783409	anthrazit	78-3004-00	798 g	442 g	15 x 12 x 8 cm	23,7 x 12,8 x 15,7 cm
4019588783416	weiß	78-3004-01	798 g	442 g	15 x 12 x 8 cm	23,7 x 12,8 x 15,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Ledertragegriff

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 2 W (RMS)

Equalizer : Ja

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Typ : OLED

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Französisch, Deutsch, Englisch,
Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Batterietyp : 4 x AA Batterien

Netzteilart : Extern

Batteriebetrieb : Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

LIEFERUMFANG

Transita 110, Netzteil, Bedienungsanleitung