



## TECHNIRADIO 8

Portables DAB+/UKW-Stereoradio mit Sprachansagen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039308	schwarz/silber	0000/3930	1,37 kg	900 g	26 x 21,1 x 10 cm	33 x 21,5 x 13 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (3 DAB+/3 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung

Uhr- und Datumsanzeige

Snooze- und Sleep-Funktion

Sprachansagen (Hauptfunktionen und gedrückte Tasten werden per Sprache angesagt)

Einstellbarer Equalizer

Elektronische Lautstärkeregelung

Netz- und Batteriebetrieb

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 3 W

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 3

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 3

### DISPLAY

Typ : LCD

Dimmbar : Ja

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Norwegisch

### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x AA

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 1.000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

### LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 8, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung