



Transita 121 IR

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 24-Stunden-Akku und Internetradiofunktion

EAN	VPE Karton	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588731400	6	Rot	78-3014-00	2,05 kg	1,62 kg	26,5 x 16 x 13 cm	30 x 17 x 19 cm
4019588731417	6	Beige	78-3014-01	2,05 kg	1,62 kg	26,5 x 16 x 13 cm	30 x 17 x 19 cm
4019588731424	6	Grün	78-3014-02	2,05 kg	1,62 kg	26,5 x 16 x 13 cm	30 x 17 x 19 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Tonwiedergabe

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW/10 Internet)

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Integrierte WLAN Funktionalität

Einstellbarer Equalizer

Metalltragegriff

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Typ : LCD

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz Band werden unterstützt)

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Batterietyp : Li-Ionen

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

Transita 121 IR, Netzteil,
Bedienungsanleitung