



Premium Account erforderlich. Alle Infos zu Spotify Premium finden Sie unter www.spotify.com/premium.



DIGITRADIO 3699 IR CD

Exklusiv bei EURONICS: DAB+/UKW/Internet-Stereodesignradio mit CD-Player, Multiroomstreaming, Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588204997	silber	0020/4990	3,62 kg	2,23 kg	34,7 x 12,1 x 21,3 cm	42,5 x 17 x 24 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

UPnP-Audiostreaming im Heimnetzwerk

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

CD-Player mit MP3-Funktion

Spotify-Anbindung für Nutzer mit Premium Account

Integrierte WLAN-Konnektivität

Multiroomstreaming

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

DISPLAY

Typ : LCD

RadioVIS : Ja

Dimmbar : Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Spotify : Ja

Audiostreaming (UPnP) : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 2,39 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,87 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 3699 IR CD, Fernbedienung, Bedienungsanleitung