



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 2 S

Portables DAB+/UKW-Stereoradio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039117	schwarz/silber	0000/3911	854 g	490 g	24,5 x 10,9 x 4,7 cm	26 x 20,5 x 5,5 cm
4019588139114	weiß/weiß	0001/3911	854 g	490 g	24,5 x 10,9 x 4,7 cm	26 x 20,5 x 5,5 cm
4019588239111	schwarz/weiß	0002/3911	854 g	490 g	24,5 x 10,9 x 4,7 cm	26 x 20,5 x 5,5 cm
4019588339118	rot/silber	0003/3911	854 g	490 g	24,5 x 10,9 x 4,7 cm	26 x 20,5 x 5,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG DAB+ Digitalradio Hochwertiges OLED-Display Bluetooth-Audiostreaming (Empfang) UKW-Radio (mit RDS und PLL) Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu Equalizer 10 Stunden Wiedergabe Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW) Frei belegbare Sender-Direktwahltaste UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB DISPLAY Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1 W Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Equalizer: Ja Typ: OLED Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) **ANSCHLÜSSE NETZWERK & KOMMUNIKATION** Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1 Bluetooth: Ja **RADIOTYP** BEDIENUNG/KOMFORT **STREAMING** Portables Radio: Ja Uhr: Ja Bluetooth Audiostreaming: Ja Stationäres Radio: Ja Wecktimer: Ja RADIO/EMPFANG Sleeptimer: Ja DAB+: 174 - 240 MHz Programmspeicher Favoriten UKW: 20 UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz Programmspeicher Favoriten DAB+: 20 Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne **BLUETOOTH VERSION & PROFILE** LAUTSPRECHER Bluetooth-Version: 5 Stereo-Lautsprecher: Ja AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja Systemleistung: 2 W (RMS) A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar: Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050

mAh

Akkulaufzeit: Bis zu 10 Stunden

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 9 W

max

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 2 S, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung



19.05.2024

2/2