



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGITRADIO 3 VOICE

DAB+/UKW/CD-Stereoradio mit TECHNIVOICE Sprachsteuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039636	schwarz/silber	0000/3963	4,65 kg	3,62 kg	38 x 13,3 x 17,9 cm	48 x 18,5 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Hochwertiges 2,8" TFT-Display	Equalizer
Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe	Fernbedienung
CD-Player mit MP3-Wiedergabe und Resume-Funktion	TECHNIVOICE - Internetunabhängige Sprachsteuerung	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	USB Ladefunktion : Ja
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	CD Player mit MP3 : Ja (mit Resume-Funktion)
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1	CD Player mit Resume Funktion : Ja
RADIOTYP	BEDIENUNG/KOMFORT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Stationäres Radio : Ja	Uhr : Ja	Audio-Formate : WAV, WMA, MP3, AAC
RADIO/EMPFANG	Wecktimer : Ja	SONSTIGE FEATURES
DAB+ : 174 - 240 MHz	Sleeptimer : Ja	Deutsch : Ja
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Snooze-Funktion : Ja	STROMVERSORGUNG
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne (wechselbar)	Fernbedienung : Ja	Nennspannung : 230 V
LAUTSPRECHER	TECHNIVOICE Sprachsteuerung : Ja	Frequenz : 50 Hz
Stereo-Lautsprecher : Ja	Programmspeicher Favoriten UKW : 20	Netzteil : DC (12 V / 3.000 mA)
Systemleistung : 20 W (RMS)	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20	Netzteilart : Extern
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W	DISPLAY	
Equalizer : Ja	Größe : 2,8 Zoll	
ELAC-Lautsprecher : Ja	Auflösung (Linien x Zeilen) : 320 x 240 Pixel Pixel	
ANSCHLÜSSE	Typ : TFT-Farbdisplay	
USB : 1	FUNKTIONEN	
	MP3 Wiedergabe über USB : Ja	

LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 32 W	DIGITRADIO 3 Voice, Teleskopantenne, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Broschüre mit Bedienungshinweisen in Brailleschrift
Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,483 W	
Leistungsaufnahme mit aktiver Sprachsteuerung : 1,2 W	

Testurteil(e) DIGITRADIO 3 VOICE



Testnote: 1,4
Guter Rat 1/21



Testnote: sehr gut (95%)
SATVISION 02/21



INNOVATION
Audiovision 4/21



Testnote: sehr gut
Audiovision 4/21